## ขั้นตอนการ SetOnline WRC193-WAR001-WAR002

- คลิกขวาเข้าที่ Main Menu แล้วจะขึ้น System Login User name admin Password (ค่าว่าง) แล้วกด OK



- เข้าไปที่ System



- เข้าไปที่ Network

	Main Menu->	3		
	General	Encode	Network	NetService
	GUI Display	PTZ Config	RS232	Tour
-	Setup netw	ork Services: DD	NS, SMTP, PPF	PoE etc

- ติ๊กถูก DHCP และกดปุ่ม ตกลง

10	System->Net	work		Circles A			
	at Card	Wire	Netca	rc 🕶 🕻	DHC	P Enable	
IP	Address	192	168	. 1	. 10		
S	ubnet Mask	255	255	. 255	. 0		
G	ateway	192	. 168	. 1	. 1		
P	rimary DNS	192	. 168	- 1	- 1		
S	econdary DNS	8	. 8	. 8	. 8		
N	ledia Port	3456	7				
	ITTP Port	80	A CONTRACTOR				
	IS Download						
	ransfer Policy	Qual	ity Pit				
-							
						OK	Cancel
							1 3 40

- เข้าไปที่ NetService

Main Menu->	System		
General GUI Display	Encode OCTO PTZ Config	Network RS232	NetService Tour
Digital Setup netw	rork Services: DD	INS, SMTP, PPI	PoE etc

- เข้าไปที่ Cloud

	Net Server Info	
PPPOE NTP EMAIL IP FILTER DDNS FTP Mobile Monitor UPNP RTSP Cloud PMS	0: 0: NTP:10 0: Your SMTP Server:25 0: :0 :0 DDNS Set Invalid 0: FTP 1: 34599 0 1: 554 Not enabled 0: push.umeye.cn: 80	*

- ติ๊กเปิดใช้งานและ OK



- เข้าไปที่ Info



เข้าไปที่ Version

-



ดู SerialNo เช่น A204ecbf024490b6

Record Channel	4	
System	V4.02.R11.00031114.12001.1408	
Build Date	18-10-2014 09:46:18	
MAC	0012126feb23	
SerialNo	204ecbf024490b6	
Status	21	
Nat status	Brobing DNS	
Nat status code	0:/0	

## หมายเหตุ

APP ที่ใช้งานผ่าน IOS , Android : XMEYE

เว็บที่ใช้งานดูผ่านคอมพิวเตอร์ : <u>WWW.XMEYE.NET</u>